PERGOLINO P3600

Store motorisé pour terrasse avec toile polyacrylique, coloris résistants, protection UV élevée, bonne résistance à la déchirure, hydrofuge et antitache en fonction du tissu. Construction pour montage mural avec montants (60 x 60 mm) en profilé d'aluminium extrudé, surfaces thermolaquées en qualité façade. Caisson en deux parties soutenu par des consoles ajustables. Coulisses (90 x 60 mm) montées sur le caisson avec système de treuil sur ressort pneumatique et patin à roulette pour le transport de la toile. L’arrêt pour barre de charge monté latéralement sur les coulisses assure une tension optimale de la toile. Le surplus de toile de maximum 80 cm par côté peut être réparti au choix. Fixation des montants au sol par des plaques de base, des douilles de sol ou des jardinières. Toute la construction affiche une classe de résistance au vent 3 avec la toile entièrement déployée et arrêtée, commande par radio et protection automatique contre les intempéries. Possibilité d’inclinaison jusqu’à 25°, convient pour la pluie à partir de 8° d’inclinaison.

Options

Moteur
– WT possible seulement avec arrêt automatique manuel.
– io toujours avec arrêt automatique.
– Package confort ext./Wind io: Pour les autres installations, des packages basiques io peuvent être utilisés avec IZYMO comme matériel unique.

Automatisation
Automatisation de la PERGOLA au choix parmi les variantes suivantes .
– Système radio Somfy io: Choix moteur radio io, choix packages confort et choix éclairage SLT avec io.
– Interface KNX/DALI: Choix moteur radio io et IZYMO, choix éclairage SLT avec -touches DALI/ext..

Éclairage
Éclairage LED intégré dans les guides et/ou le(s) tube(s) guide(s), contrôlable par radio.
La solution SLT100 intégrée est recouverte d'un profilé en plastique réfléchissant.

Spot LED SLS100 (2700 K, 3000 K, 4000 K)
Ruban LED SLT100 (2700–5000 K)

Manipulation: spot LED
– Allumer / éteindre / varier la lumière avec un interrupteur externe.
– Allumer / éteindre / varier la lumière avec une télécommande (Somfy io).

Utilisation bande LED SLT
– Utilisation io: réglable sur on/off/dimmable/blanc via émetteur portatif Situo io.
– Utilisation touches DALI/ext.: DALI via la télécommande de la maison ou touches (DALI capteur rotatif Feller Art. n°40090) on/off/dimmable/blanc à commande réglable.